

# MVA818

## Návod a instrukce pro správné nabíjení

### Vlastnosti výrobku:

- Automatická detekce kapacity akumulátoru pro výběr správného nabíjecího proudu

Kapacita (cca)	Nabíjecí proud
<3Ah	0,5-2A
3Ah~15Ah	2-3A
>15Ah	3A

- LED signalizace
- Ochrana proti zkratu

### Specifikace:

- Přívod: 100~240VAC 50/60Hz
- Nabíjecí proud: 0,5-3A
- Nabíjí akumulátory: 6V/12V bezúdržbové olověné akumulátory
- LED signalizace:  
**ČERVENÁ** > Nabíjí      **ZELENÁ** > Plně nabit      **BLIKÁ** > Obrácená polarita
- Rozměry: délka 150 x šířka 73 x výška 52 mm
- Váha: 380g

### INSTRUKCE PRO POUŽITÍ:

1. Před prvním použitím výrobku si prosím přečtete tyto instrukce.
2. Zapojte nabíječku do sítě 100~240VAC 50/60Hz.
3. Připojte akumulátor, dbejte na správnou polaritu svorek

**ČERVENÁ** " + "      **ČERNÁ** " - "

LED bliká – obrácená polarita akumulátoru. Odpojte akumulátor, odpojte nabíječku ze sítě, jakmile LED zhasne znovu zapojte do sítě a zapojte svorky správnou polaritou.

LED svítí červeně - probíhá nabíjení

LED svítí zeleně - akumulátor je plně nabit. Odpojte nabíječku ze sítě 100~240VAC 50/60Hz a teprve poté svorky od akumulátoru.

### Varování:

- Neprovádějte demontáž nabíječky.
- Dejte velký pozor na správnou polaritu akumulátoru a nabíječky.
- Nedobíjejte akumulátory, které nejsou určeny pro opětovné nabíjení a nejsou olověné.
- Chraňte nabíječku od prachu, vlhkosti, deště a přímého slunce. Během nabíjení musí být akumulátor umístěn v dobře větraném místě.
- Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití.